

ELETROQUÍMICA

ENSINO MÉDIO SEM ESTRESSE

A Jornada dos Elétron



Leticia Santos

A autora

Letícia Santos é licenciada em Química pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e mestranda em Ensino de Química, com foco no desenvolvimento de estratégias didáticas inovadoras, inclusivas e mediadas por tecnologias digitais para o ensino das Ciências. Atua como professora e pesquisadora na área de Educação em Química, com especial interesse em metodologias ativas, acessibilidade educacional e no ensino de conteúdos considerados abstratos, como a Eletroquímica.

Possui pós-graduação lato sensu em Atendimento Educacional Especializado (AEE) pelo IMES, além de formação em Gestão da Educação Inclusiva na Era do Acesso Digital, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Essas formações fundamentam sua atuação voltada à educação inclusiva, ao desenho universal para a aprendizagem e à adaptação de recursos didáticos para diferentes perfis de estudantes.

É cofundadora da empresa de tecnologia Assembler Sistemas, onde, em parceria com seu marido e desenvolvedor de software, participa da criação de ambientes virtuais de aprendizagem, livros digitais interativos e recursos educacionais digitais voltados ao ensino de Química.


Sua atuação integra conhecimentos pedagógicos, científicos e tecnológicos, com o objetivo de tornar o aprendizado mais acessível, interativo e significativo.

Este livro foi desenvolvido a partir de sua experiência acadêmica e prática docente, com o propósito de facilitar a compreensão da Eletroquímica no Ensino Médio, articulando fundamentos teóricos, recursos visuais, exemplos do cotidiano e propostas pedagógicas inclusivas. A obra busca contribuir para uma aprendizagem ativa, reflexiva e alinhada às demandas contemporâneas da educação científica.


Letícia acredita que o ensino de Química deve promover não apenas o domínio conceitual, mas também o pensamento crítico, a inclusão e o uso consciente da tecnologia como ferramenta de transformação educacional.




Bem-vindo ao nosso Livro de Eletroquímica para o Ensino Médio! Este material foi desenvolvido para tornar o aprendizado da eletroquímica mais acessível, inclusivo e envolvente. Cada capítulo conta com mapas mentais, exercícios práticos e a participação especial dos nossos avatares inclusivos: Leo, Sofia e Davi.



Olá! Sou o Leo, e junto com meus amigos Sofia e Davi, vamos guiar você nesta jornada pelo fascinante mundo da Eletroquímica! Este livro digital foi desenvolvido pensando na inclusão e acessibilidade, para que todos possam aprender de forma interativa e divertida.



Olá! Sou a Sofia. Este livro foi desenvolvido com recursos permitindo que pessoas com deficiência visual como eu possam acessar todo o conteúdo. Além disso, todas as imagens e diagramas possuem descrições detalhadas!



Olá! Sou o Davi. Nosso livro conta com recursos visuais claros e explicações detalhadas, tornando o conteúdo acessível para pessoas com deficiência auditiva como eu. Os mapas mentais e diagramas são especialmente úteis para visualizar os conceitos!

SUMÁRIO

Introdução	5
Capítulo 1	6
Capítulo 2	14
Capítulo 3	26
Capítulo 4	36
Capítulo 5	40
Capítulo 6	44

INTRODUÇÃO

Eletroquímica – A Química que Gera Energia

Você já se perguntou como uma pilha funciona ou por que alguns metais enferrujam?

A resposta está na eletroquímica, área da Química que estuda reações químicas envolvendo transferência de elétrons e energia elétrica.

Este livro foi criado para ajudar você a entender eletroquímica de forma simples e progressiva, sem decorar fórmulas. O conteúdo segue um modelo interativo, com explicações curtas, exemplos práticos e exercícios ao longo do caminho.

O que você vai aprender

- Oxidação e redução (reações redox)
- Número de oxidação (NOX)
- Funcionamento de pilhas e baterias
- Eletrólise e suas aplicações
- Resolução de questões do Ensino Médio e ENEM

Como usar este livro

- Leia os blocos com atenção
- Tente responder antes de ver a resposta
- Use os quadros “Pare e Pense”
- Revise com os resumos e mapas mentais

Para quem é este livro

Indicado para estudantes do Ensino Médio e para quem deseja compreender eletroquímica de forma clara, direta e aplicada ao dia a dia.

Por que estudar eletroquímica?

A eletroquímica está presente em pilhas, baterias, processos industriais e na corrosão dos metais. Entender esse conteúdo ajuda a explicar fenômenos do cotidiano e a ter melhor desempenho em provas.

CAPÍTULO 1

06

Mergulhando na Eletroquímica - Redox e Nox



E aí, pronto para começar? Vamos descobrir como os elétrons 'viajam' de um átomo para outro e como isso cria energia!

O que é Eletroquímica?

Imagine poder transformar a energia de uma reação química diretamente em eletricidade, como acontece nas pilhas e baterias que usamos todos os dias. Ou, o contrário, usar eletricidade para fazer acontecer uma reação química que não ocorreria sozinha, como na produção de metais ou no revestimento de objetos. **Isso é a Eletroquímica!** Ela estuda justamente essa relação entre reações químicas e energia elétrica.

Como mencionado em diversos estudos brasileiros sobre o ensino de Eletroquímica com abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), entender esses processos nos ajuda a refletir sobre o funcionamento e o impacto das tecnologias que usamos, como as pilhas, e a importância do descarte correto.

A eletroquímica é a área da Química que estuda a relação entre reações químicas e energia elétrica.


👉 Em termos simples:

Eletroquímica explica como reações químicas podem produzir eletricidade ou como a eletricidade pode provocar reações químicas.

📌 Onde a eletroquímica aparece no dia a dia?

- Pilhas e baterias (celular, controle remoto, notebook)
- Processos industriais
- Corrosão de metais (ferrugem)
- Produção de alumínio, cloro, soda cáustica

<https://eletroquimica.assemblersistemas.com/capitulo1/index.html>



O coração da Eletroquímica são as reações de oxirredução. Também chamadas de reações Redox. São reações onde ocorre transferência de elétrons entre as espécies químicas. Nessas reações, algumas espécies químicas perdem elétrons (sofrem oxidação Processo de perda de elétrons. A espécie que oxida é chamada de agente redutor.) enquanto outras ganham elétrons (sofrem redução Processo de ganho de elétrons. A espécie que reduz é chamada de agente oxidante.). É essa "dança" de elétrons que pode gerar ou consumir corrente elétrica. Pense na ferrugem do ferro: o ferro metálico reage com o oxigênio do ar (na presença de umidade) e se transforma em óxido de ferro (ferrugem). Nessa transformação, o ferro perde elétrons (oxida) e o oxigênio ganha elétrons (reduz). É uma reação Redox espontânea!


As reações eletroquímicas são chamadas de reações redox, pois envolvem oxidação e redução ao mesmo tempo.

- Oxidação
- ➡ Perda de elétrons

"Quem perde elétron, oxida."

- Redução
- ➡ Ganho de elétrons

"Quem ganha elétron, reduz."



📌 Regra de ouro:

Não existe oxidação sem redução. Elas sempre ocorrem juntas.



Para não nos perdermos nessa troca de elétrons, usamos o Nox como um mapa. Pense nele como a identidade de cada átomo na reação. Vamos ver quem ganha e quem perde?

O Nox é fundamental porque sua variação indica quem oxidou e quem reduziu:

- Se o Nox de um átomo aumenta durante a reação, ele perdeu elétrons (sofreu oxidação).
- Se o Nox de um átomo diminui durante a reação, ele ganhou elétrons (sofreu redução).
- Se o Nox não muda, o átomo não participou da transferência de elétrons (pode ser um íon espectador).

O NOX indica a carga que um átomo teria se os elétrons estivessem totalmente transferidos.

📌 **Não se preocupe se não entender tudo agora. Vamos retomar este conceito ao longo do capítulo.**

📌 **Regras importantes de NOX (Ensino Médio):**

Elemento	NOX
Substância simples	0
Hidrogênio	1
Oxigênio	-2
Metais alcalinos	1
Metais alcalino-terrosos	2

Exemplo resolvido


Determine o NOX do enxofre no H_2SO_4 :

- $H = +1 \rightarrow 2 \times (+1) = +2$
- $O = -2 \rightarrow 4 \times (-2) = -8$
- Soma deve ser zero:

$+2+x-8=0 \Rightarrow 2+x-8=0 \Rightarrow x-6=0 \Rightarrow x=+6$ O NOX do enxofre é +6

Identificando Oxidação e Redução pelo NOX


- NOX aumenta \rightarrow oxidação
- NOX diminui \rightarrow redução

 Exemplo: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$


NOX aumentou de +2 para +3

-  **Oxidação**

Atividade Interativa – Pense Antes de Ver a Resposta

 Questão 1

Na reação:




- Quem sofre oxidação?
- Quem sofre redução?


 **Pare e tente responder antes de continuar**

 **Resposta comentada:**

- Mg: NOX 0 \rightarrow +2 \rightarrow oxidação
- H: +1 \rightarrow 0 \rightarrow redução



Vamos praticar mais alguns exemplos de cálculo de Nox? Mesmo com minha deficiência auditiva, consigo acompanhar perfeitamente os cálculos através das explicações visuais e dos exemplos escritos. Vamos lá!

 Vamos calcular o Nox de alguns elementos em diferentes compostos:

Nox do Manganês (Mn) no KMnO_4 (Permanganato de Potássio):

K: +1 (metal alcalino)

O: -2 (regra do oxigênio) $\times 4 = -8$

Mn: x (a determinar)

Como a molécula é neutra: $+1 + x + (-8) = 0$

Resolvendo: $x = +7$

Nox do Cloro (Cl) no íon ClO_3^- (Íon Clorato):

O: -2 (regra do oxigênio) $\times 3 = -6$

Cl: x (a determinar)

Como o íon tem carga -1: $x + (-6) = -1$

Resolvendo: $x = +5$

Nox do Nitrogênio (N) no NH_4^+ (Íon Amônio):

H: +1 (regra do hidrogênio) $\times 4 = +4$

N: x (a determinar)

Como o íon tem carga +1: $x + (+4) = +1$

Resolvendo: $x = -3$



Sabe, mesmo sem enxergar os elétrons, eu consigo 'sentir' como eles se movem através da lógica das reações. Se o Nox aumenta, alguém perdeu algo; se diminui, alguém ganhou. Mas será que esse 'ganhar' e 'perder' pode acontecer de forma isolada? Use a sua imaginação e reflita comigo neste quadro abaixo.

PARE E PENSE

👉 Se a oxidação é a perda de elétrons e a redução é o ganho, por que não podemos ter uma reação de oxidação sozinha, sem que nada reduza ao mesmo tempo?. Reflita: para onde iria o elétron perdido se não houvesse ninguém para recebê-lo?



RESUMO RÁPIDO:

NA ELETROQUÍMICA, ESTUDAMOS REAÇÕES EM QUE ELÉTRONS SÃO TRANSFERIDOS.

QUANDO UMA ESPÉCIE PERDE ELÉTRONS, OCORRE OXIDAÇÃO.

QUANDO GANHA ELÉTRONS, OCORRE REDUÇÃO.

ESSAS REAÇÕES ACONTECEM SEMPRE JUNTAS.

MAPA MENTAL



DESCRIÇÃO ACESSÍVEL DO MAPA MENTAL ELETROQUÍMICA


ESTE MAPA MENTAL APRESENTA UMA VISÃO GERAL DA ELETROQUÍMICA.

NO CENTRO ESTÁ O TEMA PRINCIPAL, ELETROQUÍMICA, LIGADO AOS CONCEITOS DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO, QUE ENVOLVEM A PERDA E O GANHO DE ELÉTRONS.

O MAPA MOSTRA QUE A OXIDAÇÃO OCORRE NO ÂNODO E A REDUÇÃO OCORRE NO CÁTODO.

TAMBÉM SÃO APRESENTADOS DOIS PROCESSOS IMPORTANTES: AS PILHAS, QUE PRODUZEM ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA ESPONTÂNEA, E A ELETRÓLISE, QUE NECESSITA DE UMA FONTE EXTERNA DE ENERGIA.

POR FIM, O MAPA DESTACA APLICAÇÕES DA ELETROQUÍMICA, COMO BATERIAS, GALVANOPLASTIA, PRODUÇÃO DE GASES E O PROCESSO DE CORROSÃO DOS METAIS.

 **NÃO SE PREOCUPE SE NÃO ACERTAR TUDO DE PRIMEIRA.**
ESTES EXERCÍCIOS SERVEM PARA AJUDAR VOCÊ A PENSAR E ORGANIZAR AS IDEIAS.
VAMOS RETOMAR ESSES CONCEITOS AO LONGO DO LIVRO.

QUANDO UMA ESPÉCIE PERDE ELÉTRONS, OCORRE:

- () OXIDAÇÃO
- () REDUÇÃO

COMPLETE AS FRASES COM AS PALAVRAS ABAIXO:

(OXIDAÇÃO – REDUÇÃO – ELÉTRONS)

- A) A _____ É O PROCESSO EM QUE OCORRE PERDA DE _____.
- B) A _____ É O PROCESSO EM QUE OCORRE GANHO DE _____.

MARQUE V PARA VERDADEIRO OU F PARA FALSO.

- () OXIDAÇÃO E REDUÇÃO ACONTECEM SEPARADAMENTE.
- () SEMPRE QUE ALGUÉM PERDE ELÉTRONS, OUTRA ESPÉCIE GANHA ELÉTRONS.
- () A ELETROQUÍMICA ESTUDA REAÇÕES COM TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS.

EXPLIQUE, COM PALAVRAS SIMPLES OU COM UM DESENHO, O QUE ACONTECE EM UMA REAÇÃO DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO.

 VOCÊ PODE USAR:

SETAS
SÍMBOLOS
ESQUEMAS SIMPLES

SITUAÇÃO DO COTIDIANO

VOCÊ SABIA QUE BATERIAS DE CELULARES FUNCIONAM POR MEIO DE REAÇÕES DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO?

EXPLIQUE, DE FORMA SIMPLES, POR QUE A ELETROQUÍMICA É IMPORTANTE NO DIA A DIA.

 **ATENÇÃO: ERRO COMUM DOS ALUNOS**

MUITOS ALUNOS PENSAM QUE OXIDAÇÃO SÓ ACONTECE QUANDO EXISTE OXIGÊNIO. EXPLIQUE POR QUE ESSA IDEIA ESTÁ INCORRETA.

Corrosão: Pontes, Navios e Estruturas Metálicas

A corrosão é um processo eletroquímico responsável pela deterioração de metais expostos ao ambiente, como ocorre em pontes, navios, postes e estruturas metálicas em geral.

Nesse fenômeno, o metal sofre oxidação, perdendo elétrons e formando íons metálicos, enquanto outras espécies do meio, como o oxigênio dissolvido na água, sofrem redução. Esse processo ocorre de forma espontânea, caracterizando uma célula eletroquímica natural.

A corrosão representa um sério problema econômico e de segurança, pois pode comprometer a resistência das estruturas ao longo do tempo. Por isso, são utilizadas estratégias de proteção, como: pintura e revestimentos, uso de ligas metálicas resistentes, proteção catódica, em que um metal mais reativo é conectado à estrutura para sofrer oxidação em seu lugar.


O estudo das pilhas e dos potenciais eletroquímicos permite compreender como esses processos ocorrem e como podem ser controlados.



CAPÍTULO 2

14

Pilhas Eletroquímicas



Sabia que seu celular funciona graças a uma reação química que quer acontecer naturalmente? Vamos entender os componentes de uma pilha!

O que é uma Pilha Eletroquímica?

Uma pilha eletroquímica é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica, por meio de reações de oxidação e redução.


Exemplo do dia a dia:

- Pilhas alcalinas
- Baterias de celular
- Bateria de carro

Pilhas eletroquímicas, também chamadas de células galvânicas ou voltaicas, são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica através de reações de oxirredução espontâneas. Diferentemente da eletrólise (que veremos no próximo capítulo), as pilhas aproveitam a tendência natural de transferência de elétrons para gerar corrente elétrica.

O princípio básico de funcionamento das pilhas foi descoberto pelo cientista italiano Alessandro Volta em 1799, quando ele empilhou discos alternados de zinco e cobre separados por papel embebido em solução salina, criando a primeira "pilha voltaica". Desde então, esse princípio evoluiu para as diversas tecnologias de baterias que usamos hoje.

<https://eletroquimica.assemblersistemas.com/capitulo2/index.html>



Para entender bem como uma pilha funciona, precisamos conhecer seus componentes principais. Vamos ver cada um deles:


Ânodo: É o eletrodo onde ocorre a oxidação (perda de elétrons). É o polo negativo da pilha e funciona como "fornecedor" de elétrons para o circuito externo.

Cátodo: É o eletrodo onde ocorre a redução (ganho de elétrons). É o polo positivo da pilha e funciona como "receptor" de elétrons do circuito externo.

Eletrólitos: São soluções condutoras que contêm íons e permitem o fluxo de carga dentro da pilha.

Ponte salina ou membrana porosa: Dispositivo que conecta os dois compartimentos da pilha, permitindo o fluxo de íons para manter a neutralidade elétrica, mas impedindo a mistura direta das soluções.


Circuito externo: Fio condutor que conecta os eletrodos, permitindo o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo.



Pilha de Daniell (Exemplo Clássico)

A Pilha de Daniell, desenvolvida pelo químico britânico John Frederic Daniell em 1836, é um exemplo clássico que ilustra perfeitamente o funcionamento de uma pilha eletroquímica. Vamos analisá-la em detalhes:

Pilha de Daniell (Exemplo Clássico)



Reação global: Zinco \rightarrow oxidação \rightarrow ânodo \quad $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow$ cátodo


Os elétrons sempre fluem: do ânodo para o cátodo

Reação global: $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$

- Zinco \rightarrow oxidação \rightarrow ânodo
- Cobre \rightarrow redução \rightarrow cátodo

Os elétrons sempre fluem:

do ânodo para o cátodo







Hora de calcular! O Potencial de Redução nos mostra qual elemento tem mais 'sede' de elétrons.

Potencial de Redução Padrão (E°)

O potencial de redução padrão (E°) é medido em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, que tem potencial definido como zero. Quanto mais positivo for o valor de E° , maior é a tendência da espécie em receber elétrons (ser reduzida).

Alguns valores importantes de E° (a 25°C):



Cálculo da Força Eletromotriz (ΔE°)

A força eletromotriz (ΔE°) de uma pilha é a diferença entre o potencial de redução do cátodo e o potencial de redução do ânodo:

$$\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}}$$

Para a Pilha de Daniell:


$$E^\circ_{\text{cátodo}} = E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0,34 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{ânodo}} = E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$$

$$\Delta E^\circ = +0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = +1,10 \text{ V}$$


Tabela de Potenciais de Redução Padrão (E°)

Semi-Reação de Redução	Potencial Padrão (E°) em Volts (V)	Tendência
$\text{Li}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}(\text{s})$	-3,04 V	Forte Agente Redutor (Oxida fácil)
$\text{K}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}(\text{s})$	-2,92 V	
$\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}(\text{s})$	-2,87 V	
$\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}(\text{s})$	-2,71 V	
$\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{s})$	-2,37 V	
$\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{s})$	-1,66 V	
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$	-0,76 V	
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$	-0,44 V	
$\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}(\text{s})$	-0,25 V	
$\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s})$	-0,13 V	
$2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	0,00 V	(Padrão)
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$	+0,34 V	Forte Agente Oxidante (Reduz fácil)
$\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s})$	+0,80 V	
$\text{Hg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{l})$	+0,85 V	
$\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}(\text{s})$	+1,50 V	
$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{F}^-(\text{aq})$	+2,87 V	

 ACESSE O QR CODE OU CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA CONSULTAR A TABELA DE POTENCIAIS ELETROQUÍMICOS E VISUALIZAR O COMPARATIVO ENTRE OS POTENCIAIS DE REDUÇÃO.

ESSE RECURSO AUXILIARÁ NA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DAS PILHAS, DA ESPONTANEIDADE DAS REAÇÕES E DA RELAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES ELETRODOS.





Você já notou que o flash da câmera do celular demora mais para carregar quando a bateria está fraca? Isso acontece porque a voltagem da bateria cai conforme você a usa. Vamos entender a matemática por trás disso!

Equação de Nernst: Por que a bateria "morre"?

Até agora, calculamos o potencial padrão E° considerando que tudo está perfeito: soluções concentradas a 1mol/L e temperatura de 25°C

- E° (Potencial Padrão): É como a voltagem da bateria "recém-saída da fábrica".
- E (Potencial Real): É a voltagem que você tem agora.

Conforme a pilha funciona, os reagentes são consumidos (diminuem) e os produtos se acumulam (aumentam). Quando isso acontece, a "força" da pilha diminui. A Equação de Nernst serve justamente para calcular essa queda!

Equação Simplificada Para calcular a voltagem real (E) em qualquer momento 25°C, usamos:

$$E = E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log Q$$

Onde:

E : Potencial real naquele momento (o que o voltímetro marca).

E° : Potencial padrão (aquele que calculamos pela tabela).

n : Número de elétrons que "viajam" na reação.


Q (Quociente da reação): É a relação entre [Produtos] / [Reagentes].

O "Segredo" do Q

Pense no Q como o "nível de desgaste" da pilha:

Início da pilha: Temos muito reagente e pouco produto. O termo logarítmico subtrai pouco ou nada. A voltagem é máxima!


Fim da pilha: Temos muito produto e pouco reagente (o Q fica alto). A equação subtrai um valor grande do E° . Resultado? A voltagem cai até a pilha parar ($E = 0$).



Sabe aquele carrinho de controle remoto que, quando a pilha é nova, corre super rápido, mas depois de um tempo começa a andar devagarzinho? Isso acontece porque, lá dentro da pilha, a química mudou!

Vamos imaginar que estamos analisando exatamente uma Pilha de Daniell (Zinco e Cobre) usada nesse carrinho. Quando você tirou ela da caixa, ela tinha 1,10 V de potência. Mas, depois de você brincar a tarde toda, os produtos químicos se acumularam lá dentro e o 'equilíbrio' da pilha mudou.

Vamos calcular qual é a força real que sobrou para o carrinho agora?

 Vamos Praticar? (Exemplo Resolvido) Você tem uma pilha padrão de Zinco e Cobre (Daniell) com voltagem inicial de $E^\circ = 1,10\text{V}$. Nesta reação, 2 elétrons são transferidos a cada momento ($n=2$).

Depois de algumas horas de uso, a concentração dos produtos aumentou (e a dos reagentes diminuiu), fazendo com que o "nível de desgaste" (o quociente Q) chegasse a 10.

 **Desafio:**

Qual é a voltagem real (E) que essa pilha está entregando para o carrinho agora?



Identifique os dados do problema:

- $E^\circ = 1,10 \text{ V}$
- $n = 2$
- $Q = 10$
- $\log 10 = 1$

Substitua na equação:

$$E = 1,10 - \frac{0,0592}{2} \cdot 1$$

Faça o cálculo:

$$\frac{0,0592}{2} = 0,0296$$

$$E = 1,10 - 0,0296$$

$$E = 1,0704 \text{ V}$$



✅ Resposta final

Voltagem caiu de 1,10V para 1,07V porque a pilha já foi "usada". Parece pouco, mas em aparelhos sensíveis, essa queda contínua é o que faz o eletrônico avisar 'Bateria Fraca' e parar de funcionar!"

$$E \approx 1,07 \text{ V}$$

🔧 Dica importante (estilo ENEM)

- 👉 Quando $Q > 1$, o valor de E diminui em relação
- 👉 Quando $Q < 1$, o valor de E aumenta.




Imagine que cada metal tem uma 'vontade' diferente de puxar elétrons para si. Eu visualizo isso como uma corda sendo puxada de cada lado. Se trocarmos um dos lados por alguém muito mais forte, o que acontece com a tensão dessa corda? No quadro abaixo, vamos pensar em como essa 'força' muda a voltagem da nossa pilha!

PARE E PENSE


👉 A Pilha de Daniell usa zinco e cobre. Se trocássemos o bastão de cobre por um de prata, que tem um potencial de redução ainda maior (+0,80 V), você acha que a voltagem da pilha aumentaria ou diminuiria? Por que a escolha dos materiais é tão importante para a bateria do seu celular?





Se vocês, assim como eu, às vezes se perdem no meio de tantas tabelas de potenciais padrão e na hora de inverter os sinais para calcular a ddp da célula, eu tenho uma ferramenta incrível para mostrar. Este link aqui embaixo leva vocês direto para uma Calculadora de Potenciais Eletroquímicos.

🔍 EXPLORE A CALCULADORA DE ELETROQUÍMICA

 A Calculadora de Eletroquímica é uma ferramenta interativa desenvolvida para auxiliar o estudo dos processos eletroquímicos.

Por meio dela, é possível automatizar cálculos relacionados às reações de oxirredução, facilitando a compreensão dos conceitos envolvidos na eletroquímica.



Calculadora de Eletroquímica

Ferramenta virtual para cálculos de células galvânicas, eletrólise e termodinâmica eletroquímica.

Força Eletromotriz (FEM)
Equação de Nernst
Energia Livre de Gibbs
Lei de Faraday (Eletrólise)

Cálculo da Força Eletromotriz (FEM)

Calcula a diferença de potencial padrão da célula ($E^\circ_{\text{célula}}$).

Potencial de Redução Padrão do Cátodo ($E^\circ_{\text{cátodo}}$, em V):

Ex: 0.800

Potencial de Redução Padrão do Ânodo ($E^\circ_{\text{ânodo}}$, em V):

Ex: -0.763

Calcular $E^\circ_{\text{célula}}$

$E^\circ_{\text{célula}}$:

Fórmula: $E^\circ_{\text{célula}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}}$

RESUMO RÁPIDO:

EM UMA REAÇÃO QUÍMICA, OCORRE TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS. QUANDO UMA SUBSTÂNCIA PERDE ELÉTRONS, ACONTECE OXIDAÇÃO. QUANDO UMA SUBSTÂNCIA GANHA ELÉTRONS, ACONTECE REDUÇÃO. A SUBSTÂNCIA QUE:

PERDE ELÉTRONS É CHAMADA DE AGENTE REDUTOR, A QUE GANHA ELÉTRONS É CHAMADA DE AGENTE OXIDANTE. ESSES DOIS PROCESSOS SEMPRE ACONTECEM JUNTOS.

MAPA MENTAL




DESCRIÇÃO ACESSÍVEL DO MAPA - PILHAS

ESTE MAPA EXPLICA O FUNCIONAMENTO DAS PILHAS, QUE TRANSFORMAM ENERGIA QUÍMICA EM ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE REAÇÕES ESPONTÂNEAS.

NELE É MOSTRADO QUE A OXIDAÇÃO OCORRE NO ÂNODO NEGATIVO, ONDE HÁ PERDA DE ELÉTRONS, E A REDUÇÃO OCORRE NO CÁTODO POSITIVO, ONDE HÁ GANHO DE ELÉTRONS.

O FLUXO DE ELÉTRONS ACONTECE DO ÂNODO PARA O CÁTODO, GERANDO UMA DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO, REPRESENTADA POR 1,5 VOLT.

O MAPA TAMBÉM APRESENTA EXEMPLOS DE PILHAS, COMO A PILHA SECA DE ZINCO-CARBONO E AS BATERIAS RECARREGÁVEIS, DESTACANDO QUE TODAS PRODUZEM ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE REAÇÕES QUÍMICAS ESPONTÂNEAS.

 **ANTES DE COMEÇAR**
SE PARECER DIFÍCIL NO INÍCIO, TUDO BEM.
ESSES CONCEITOS FICAM MAIS CLAROS COM A PRÁTICA.

QUEM PERDE ELÉTRONS É CHAMADO DE:

- AGENTE OXIDANTE
 AGENTE REDUTOR

COMPLETE COM: (OXIDAÇÃO – REDUÇÃO – AGENTE OXIDANTE – AGENTE REDUTOR)

- A) A SUBSTÂNCIA QUE PERDE ELÉTRONS SOFRE _____.
 B) A SUBSTÂNCIA QUE GANHA ELÉTRONS SOFRE _____.
 C) QUEM PROVOCA A OXIDAÇÃO DO OUTRO É O _____.

ASSOCIE CORRETAMENTE:

- (1) AGENTE OXIDANTE PROVOCA A REDUÇÃO
 (2) AGENTE REDUTOR PROVOCA A OXIDAÇÃO

VERDADEIRO OU FALSO

- O AGENTE OXIDANTE SOFRE REDUÇÃO.
 O AGENTE REDUTOR SOFRE OXIDAÇÃO.
 OXIDAÇÃO E REDUÇÃO SEMPRE ACONTECEM JUNTAS.

EXPLIQUE, COM PALAVRAS SIMPLES OU COM UM DESENHO, QUEM É O AGENTE OXIDANTE E QUEM É O AGENTE REDUTOR EM UMA REAÇÃO.

 **ERRO COMUM**

EXPLIQUE POR QUE ESTÁ ERRADO DIZER QUE:
“O AGENTE OXIDANTE É QUEM OXIDA.”

 **REFLEXÃO FINAL**

O QUE MAIS AJUDOU VOCÊ A ENTENDER ESTE CAPÍTULO?

- EXEMPLOS
 REPETIÇÃO
 EXERCÍCIOS
 DESENHOS

Veículos Elétricos e Baterias de Íon-Lítio

Atualmente, os veículos elétricos (EVs), como os produzidos pela Tesla e outras montadoras, utilizam principalmente baterias de íon-lítio como fonte de energia.

Diferentemente das pilhas alcalinas comuns, usadas em controles remotos, as baterias de íon-lítio são recarregáveis e possuem maior densidade de energia, ou seja, conseguem armazenar uma quantidade maior de energia elétrica em menor massa e volume.

Nessas baterias, o funcionamento também é baseado em reações de oxidação e redução, com transferência de elétrons entre os eletrodos. Durante a descarga, os íons lítio se deslocam através do eletrólito, enquanto os elétrons percorrem o circuito externo, alimentando o motor elétrico do veículo.

Um dos principais desafios tecnológicos desses sistemas é a chamada autonomia, que corresponde à distância que o veículo consegue percorrer antes de precisar ser recarregado. Esse fator está relacionado: ao potencial elétrico das reações envolvidas, à concentração dos íons no interior da bateria, e ao desgaste progressivo dos eletrodos ao longo dos ciclos de carga e descarga.

Esses aspectos podem ser compreendidos a partir dos conceitos de potencial eletroquímico e da equação de Nernst, que descreve como variações de concentração influenciam a tensão de uma célula eletroquímica.


Assim, o estudo das pilhas e baterias permite compreender não apenas dispositivos simples do cotidiano, mas também tecnologias fundamentais para a mobilidade sustentável do futuro.



CAPÍTULO 3

26

Eletrólise



Agora o jogo inverte! Na eletrólise, nós usamos a força da tomada para fazer a química acontecer.

1. O que é Eletrólise?

A eletrólise é um processo em que a energia elétrica provoca uma reação química que não ocorreria espontaneamente.

A eletrólise é um processo eletroquímico no qual a energia elétrica é utilizada para provocar reações químicas não-espontâneas. Em outras palavras, é o processo inverso do que ocorre nas pilhas e baterias. Enquanto nas pilhas a reação química espontânea gera corrente elétrica, na eletrólise a corrente elétrica força uma reação química que não ocorreria naturalmente.

O termo "eletrólise" vem do grego: "electro" (eletricidade) e "lysis" (quebra ou separação). De fato, a eletrólise frequentemente causa a decomposição de substâncias, como na separação da água em hidrogênio e oxigênio.


Em resumo:

Pilha: reação gera eletricidade

Eletrólise: eletricidade gera reação

1. O que é Eletrólise?

A eletrólise é um processo em que a energia elétrica provoca uma reação química que não ocorreria espontaneamente.



Uma célula eletrolítica típica é composta pelos seguintes componentes:

- **Fonte de energia elétrica:** Geralmente uma bateria ou fonte de alimentação DC que fornece a energia necessária para a reação não-espontânea.
- **Eletrodos:** Condutores metálicos ou de carbono que transferem elétrons entre a fonte de energia e o eletrólito.
 - **Ânodo (+):** Conectado ao polo positivo da fonte, é onde ocorre a oxidação.
 - **Cátodo (-):** Conectado ao polo negativo da fonte, é onde ocorre a redução.
- **Eletrólito:** Substância que contém íons livres e conduz eletricidade. Pode ser uma solução aquosa, um sal fundido ou um sólido iônico.
- **Cuba eletrolítica:** Recipiente que contém o eletrólito e os eletrodos.

Existem dois tipos principais de eletrólise, dependendo do estado físico do eletrólito:

1. Eletrólise Ígnea (de Sais Fundidos)

Neste tipo de eletrólise, o eletrólito é um composto iônico fundido (derretido). Como não há água presente, as reações são mais simples e envolvem apenas os íons do composto fundido.

Exemplo: Eletrólise do cloreto de sódio (NaCl) fundido

- No ânodo (+): $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ (oxidação)
- No cátodo (-): $\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$ (redução)
- Reação global: $2\text{NaCl} \rightarrow 2\text{Na} + \text{Cl}_2$

2. Eletrólise Aquosa (em Solução)

Neste tipo, o eletrólito é um composto iônico dissolvido em água. A situação é mais complexa porque a água também pode participar das reações redox, competindo com os íons do eletrólito.

Na eletrólise aquosa, precisamos considerar:

- Os potenciais de redução padrão para determinar quais espécies serão preferencialmente oxidadas ou reduzidas
- A concentração das espécies em solução
- A natureza dos eletrodos (inertes ou ativos)
- O sobrepotencial necessário para algumas reações

Tipos de Eletrólise

◆ Eletrólise Ígnea (Fundida)

Substância no estado líquido

Exemplo: **NaCl fundido**

🔧 Produtos:

- Cátodo → metal
- Ânodo → ametal




◆ Eletrólise Aquosa

Substância dissolvida em água

Mais comum em provas

📌 Atenção:

- A água também pode reagir
- Usa-se a fila de reatividade






Para entender bem a eletrólise, é útil compará-la com as células galvânicas (pilhas) que estudamos no capítulo anterior. Embora ambas envolvam reações redox, elas funcionam de maneiras opostas. Vamos ver as principais diferenças:

Comparando Pilha e Eletrólise (CAI NO ENEM)

Pilha	Eletrólise
Reação espontânea	Reação não espontânea
Gera eletricidade	Consome eletricidade
Ânodo negativo	Ânodo positivo
Cátodo positivo	Cátodo negativo

Dica ENEM:

Oxidação ocorre no ânodo em qualquer caso.



A eletrólise da água é um dos exemplos mais conhecidos e didáticos de eletrólise. Vamos ver como funciona esse processo que decompõe a água em seus elementos constituintes: hidrogênio e oxigênio.

Reações da Eletrólise da Água:

No cátodo (-): $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ (redução)

No ânodo (+): $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ (oxidação)


Reação global: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$

Observe que a proporção entre hidrogênio e oxigênio produzidos é de 2:1 em volume, o que está de acordo com a fórmula da água (H_2O).

Para que esta reação ocorra, é necessário aplicar uma diferença de potencial mínima de 1,23 V. Na prática, devido a fatores como resistência da solução e sobrepotencial nos eletrodos, utiliza-se geralmente uma tensão entre 2 e 3 V.

Diagrama da Eletrólise da Água

Na eletrólise da água, utilizamos água pura com um pouco de **eletrólito** (geralmente H_2SO_4 ou NaOH) para aumentar a condutividade, e eletrodos inertes (geralmente de platina ou grafite).



Michael Faraday, cientista britânico do século XIX, estabeleceu duas leis fundamentais que relacionam a quantidade de substância produzida em uma eletrólise com a quantidade de eletricidade que passa pela célula eletrolítica:

Primeira Lei de Faraday

"A massa de uma substância produzida em um eletrodo durante a eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade (carga elétrica) que passa através da solução."

$$m = k \times Q$$

Onde:


- m = massa da substância produzida (g)
- k = constante de proporcionalidade (g/C)
- Q = quantidade de carga elétrica (C)
-

Como $Q = I \times t$ (corrente \times tempo), podemos reescrever:

$$m = k \times I \times t$$

Primeira Lei de Faraday

A massa de uma substância formada ou depositada num eletrodo é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade (carga elétrica) que passa pela solução eletrolítica.



"Para uma mesma quantidade de eletricidade, as massas de diferentes substâncias produzidas nos eletrodos são proporcionais aos seus equivalentes químicos."

O equivalente químico de uma substância é sua massa molar dividida pelo número de elétrons envolvidos na reação redox:

$$E = M / n$$

Onde:

- E = equivalente químico (g/mol)
- M = massa molar (g/mol)
- n = número de elétrons transferidos

Combinando as duas leis, chegamos à equação geral da eletrólise:

$$m = (M \times I \times t) / (n \times F)$$

Onde:


- m = massa da substância produzida (g)
- M = massa molar da substância (g/mol)
- I = corrente elétrica (A)
- t = tempo (s)
- n = número de elétrons transferidos
- F = constante de Faraday (96.485 C/mol)

Segunda Lei de Faraday

A massa de substâncias diferentes formadas ou depositada nos eletrodos é proporcional às suas respectivas massas equivalentes.

$$E = \frac{M}{z}$$

massa equivalente




$$\text{Zn: } E = \frac{65}{2} = 32,5 \text{ g/eq}$$

Eletrolito

$$\text{Cu: } E = \frac{63,5}{1} = 63,5 \text{ g/eq}$$

$$m_1 = m_2 \Leftrightarrow z_1 M_1 = z_2 M_2$$



Na pilha, os elétrons correm livres como se estivessem descendo uma rampa. Mas na eletrólise, o caminho é ladeira acima e precisamos de um empurrãozinho extra da tomada! É um processo que exige muita energia. Vamos refletir sobre como isso afeta o nosso planeta e a importância da reciclagem?

PARE E PENSE

👉 Na pilha, a reação acontece sozinha e gera energia. Na eletrólise, precisamos 'empurrar' a reação com eletricidade. Pensando na sustentabilidade: por que você acha que reciclar uma lata de alumínio gasta muito menos energia do que produzir uma nova através da eletrólise do minério?



RESUMO RÁPIDO:

AS PILHAS TRANSFORMAM ENERGIA QUÍMICA EM ENERGIA ELÉTRICA.

NESSE PROCESSO, OCORRE TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS.

A OXIDAÇÃO ACONTECE NO ÂNODO E A REDUÇÃO ACONTECE NO CÁTODO.

OS ELÉTRONS SE MOVEM DO ÂNODO PARA O CÁTODO, PRODUZINDO CORRENTE ELÉTRICA.

MAPA MENTAL



DESCRIZAÇÃO ACESSÍVEL DO MAPA - ELETRÓLISE

ESTE MAPA EXPLICA O PROCESSO DE ELETRÓLISE, NO QUAL A ENERGIA ELÉTRICA É UTILIZADA PARA FAZER UMA REAÇÃO QUÍMICA ACONTECER.

NELE É MOSTRADO QUE A OXIDAÇÃO OCORRE NO ÂNODO POSITIVO, ONDE HÁ PERDA DE ELÉTRONS, E A REDUÇÃO OCORRE NO CÁTODO NEGATIVO, ONDE HÁ GANHO DE ELÉTRONS.

O ESQUEMA DESTACA QUE A ELETRÓLISE DEPENDE DE UMA FONTE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS SE TRATA DE UMA REAÇÃO NÃO ESPONTÂNEA.

O MAPA TAMBÉM APRESENTA EXEMPLOS DE ELETRÓLISE, COMO A GALVANOPLASTIA, USADA PARA REVESTIMENTO DE METAIS, E A PRODUÇÃO DE GASES COMO HIDROGÊNIO, OXIGÊNIO E CLORO.

💡 ANTES DE COMEÇAR

SE PARECER CONFUSO NO INÍCIO, TUDO BEM.

VAMOS RETOMAR O FUNCIONAMENTO DAS PILHAS MAIS DE UMA VEZ.

EM UMA PILHA, A OXIDAÇÃO OCORRE NO:

- () Ânodo
- () Cátodo

COMPLETE COM:

(ÂNODO – CÁTODO – OXIDAÇÃO – REDUÇÃO)

- A) NO _____ OCORRE A OXIDAÇÃO.
- B) NO _____ OCORRE A REDUÇÃO.

ASSOCIE CORRETAMENTE:

- (1) Ânodo () ONDE OCORRE REDUÇÃO
- (2) Cátodo () ONDE OCORRE OXIDAÇÃO

VERDADEIRO OU FALSO

- () O Ânodo da pilha é negativo.
- () O Cátodo da pilha é positivo.
- () Os elétrons circulam pelo fio externo da pilha.

FAÇA UM DESENHO SIMPLES DE UMA PILHA, INDICANDO:

Ânodo

Cátodo

Sentido do movimento dos elétrons

⚠️ ERRO COMUM DOS ALUNOS

**EXPLIQUE POR QUE ESTÁ ERRADO DIZER:
“O Ânodo é sempre positivo.”**

🌿 CONEXÃO COM O COTIDIANO

CITE UM OBJETO DO SEU DIA A DIA QUE FUNCIONE COM PILHAS OU BATERIAS.

Galvanoplastia e Revestimentos Metálicos

A galvanoplastia é um processo industrial baseado na eletrólise, utilizado para revestir objetos metálicos com uma fina camada de outro metal, como cromo, níquel ou ouro.

Nesse processo, o objeto a ser revestido atua como cátodo, enquanto o metal do revestimento funciona como ânodo. Quando uma corrente elétrica é aplicada, íons metálicos presentes na solução são reduzidos e se depositam sobre a superfície do objeto, formando uma camada protetora e decorativa.

Essa técnica é amplamente utilizada em:
joias e bijuterias,
peças automotivas,
componentes eletrônicos,
utensílios domésticos.


Além de melhorar a aparência, o revestimento aumenta a resistência à corrosão e prolonga a vida útil dos materiais.



CAPÍTULO 4

36

Testando Seus Conhecimentos em Eletroquímica



Chegou a hora do desafio! Teste o que você aprendeu com estas questões que caem direto no ENEM.

Este capítulo foi cuidadosamente elaborado para você testar seus conhecimentos em Eletroquímica, desde os conceitos mais básicos até os mais avançados. Teremos questões de múltipla escolha, incluindo desafios de vestibulares e do ENEM, além de uma seção especial com exercícios adaptados.

Ao final, você poderá verificar suas respostas e entender onde pode melhorar com nosso gabarito comentado. Vamos lá?

😊 Exercícios Básicos

1. Qual é o processo em que uma espécie química perde elétrons?

A) Oxidação B) Redução C) Eletrólise D) Hidrólise


2. Em uma pilha eletroquímica, o polo negativo é chamado de:

A) Cátodo B) Ânodo C) Ponte salina D) Eletrólito

3. Qual dos seguintes metais é mais reativo e, portanto, mais facilmente oxidado?

A) Cobre (Cu) B) Prata (Ag) C) Zinco (Zn) D) Ouro (Au)

4. Considere a reação:



Qual espécie sofre redução?

A) Zn(s) B) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ C) $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ D) Cu(s)

5. Em uma eletrólise aquosa de NaCl, quais produtos são formados no cátodo e no ânodo, respectivamente?


A) Cl_2 e H_2 B) H_2 e Cl_2 C) Na e Cl_2 D) O_2 e H_2

6. O potencial padrão de redução do Ag^+/Ag é +0,80 V e do Cu^{2+}/Cu é +0,34 V. Qual é o potencial padrão da pilha formada por esses dois metais?

A) +1,14 V B) +0,46 V C) -0,46 V D) -1,14 V

Exercícios Avançados (Vestibulares e ENEM)

7. (ENEM) Em uma pilha galvânica, a energia química é convertida em energia elétrica. Considere uma pilha de Daniell, onde as semi-reações são:



Qual das afirmações abaixo está correta?

A) O zinco atua como cátodo e o cobre como ânodo.

B) Os elétrons fluem do cobre para o zinco.

C) O potencial padrão da pilha é +1,10 V.

D) A massa do eletrodo de zinco aumenta durante o funcionamento da pilha.


8. (Fuvest) Na eletrólise ígnea do cloreto de sódio (NaCl), quais são os produtos formados no ânodo e no cátodo, respectivamente?

A) Sódio metálico e gás cloro

B) Gás cloro e sódio metálico

C) Gás hidrogênio e gás oxigênio

D) Sódio metálico e gás oxigênio



Se você tivesse que descrever para um amigo a 'dança dos elétrons' que acontece dentro de um controle remoto, como você contaria essa história? Tente explicar de um jeito que qualquer pessoa consiga 'sentir' a química acontecendo!

PARE E PENSE

👉 Agora que você completou a jornada: como você explicaria para alguém que não sabe Química que o seu controle remoto funciona graças a uma 'dança de elétrons' entre dois metais?



NA ELETRÓLISE, A ENERGIA ELÉTRICA É USADA PARA PROVOCAR UMA REAÇÃO QUÍMICA.

ESSA REAÇÃO NÃO ACONTECE DE FORMA ESPONTÂNEA.

A OXIDAÇÃO OCORRE NO ÂNODO POSITIVO E A REDUÇÃO OCORRE NO CÁTODO NEGATIVO.

A ELETRÓLISE É UTILIZADA EM PROCESSOS INDUSTRIAIS E NO REVESTIMENTO DE METAIS.

MAPA MENTAL



DESCRIÇÃO ACESSÍVEL DO MAPA COMPARATIVO - PILHAS E ELETRÓLISE

ESTE MAPA APRESENTA UMA COMPARAÇÃO ENTRE PILHAS E ELETRÓLISE.

AS PILHAS TRANSFORMAM ENERGIA QUÍMICA EM ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE REAÇÕES ESPONTÂNEAS. NESSE PROCESSO, A OXIDAÇÃO OCORRE NO ÂNODO NEGATIVO E A REDUÇÃO OCORRE NO CÁTODO POSITIVO. O MAPA TAMBÉM MOSTRA EXEMPLOS DE PILHAS, COMO NÍQUEL-CÁDMIO E ÍON-LÍTIO, UTILIZADAS NO DIA A DIA.

A ELETRÓLISE UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA PARA PROVOCAR REAÇÕES QUÍMICAS QUE NÃO OCORREM ESPONTANEAMENTE. NESSE CASO, O ÂNODO É POSITIVO E OCORRE OXIDAÇÃO, ENQUANTO O CÁTODO É NEGATIVO E OCORRE REDUÇÃO. O MAPA DESTACA APLICAÇÕES DA ELETRÓLISE, COMO A GALVANOPLASTIA E A PRODUÇÃO DE GASES, PERMITINDO A OBTENÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PODEM SER FORMADAS POR REAÇÕES ESPONTÂNEAS.

CAPÍTULO 5

40

Diversão Eletrizante – Cruzadinha e Caça-Palavras



E aí, explorador! Escondi as palavras mais importantes da nossa jornada neste emaranhado de letras. Será que você consegue encontrar termos como 'Oxidação', 'Eletrólise' e 'Nox'? Uma dica do Leo: as palavras podem estar na horizontal ou vertical, assim como os elétrons que se movem por todo o circuito!

Palavras para Encontrar:

OXIDACAO

REDUCAO

ELETRON

CATION

ANION

PILHA

ELETROLISE

POTENCIAL

CORRENTE

HIDROGENIO

Caça-Palavras Eletroquímico

U	W	Q	N	I	G	S	L	G	J	M	X	S	H	A
P	A	U	R	I	C	A	T	I	O	N	A	C	I	L
N	P	Y	Y	X	T	H	D	M	Q	E	H	R	D	P
Q	O	D	J	X	H	Z	K	B	Q	V	A	G	R	N
O	T	R	P	B	V	M	H	G	M	N	W	I	O	X
F	E	Y	T	I	G	W	H	J	I	N	Z	L	G	B
C	N	F	E	E	L	R	E	O	W	D	E	B	E	U
X	C	C	K	R	L	H	N	O	Z	Z	K	F	N	C
F	I	R	J	N	O	E	A	T	D	P	I	P	I	I
G	A	W	N	O	M	O	A	C	A	D	I	X	O	G
S	L	B	D	O	A	C	U	D	E	R	K	T	W	Q
T	U	O	H	E	S	I	L	O	R	T	E	L	E	J
P	K	W	E	T	N	E	R	R	O	C	J	B	R	H
U	B	O	B	A	U	Q	R	Q	T	W	U	Y	N	W
S	V	G	O	W	D	P	W	G	W	F	P	Y	K	E

ORIENTAÇÕES:

ESTA CRUZADINHA FOI ELABORADA PARA AJUDAR NA REVISÃO DOS CONCEITOS ESTUDADOS AO LONGO DO CAPÍTULO DE ELETROQUÍMICA.

NÃO SE PREOCUPE SE NÃO LEMBRAR DE TODAS AS RESPOSTAS.

USE O MATERIAL, CONVERSE COM COLEGAS OU PEÇA AJUDA AO PROFESSOR.

Nº	Direção	Dica
1	Horizontal	Dispositivo que mantém a neutralidade elétrica da pilha, permitindo o fluxo de íons.
2	Vertical	Solução condutora que contém íons livres e permite o fluxo de carga dentro da cela.
3	Vertical	Processo não-espontâneo que utiliza energia elétrica para provocar reações químicas.
4	Vertical	Processo em que uma espécie química perde elétrons e seu NOX aumenta.
5	Vertical	Também chamada de força eletromotriz, é a diferença de potencial entre os dois eletrodos.
6	Horizontal	Ocorre quando uma espécie química ganha elétrons, resultando na diminuição do seu NOX.
7	Vertical	Cientista que estabeleceu as leis que relacionam a massa produzida na eletrólise com a carga elétrica.
8	Vertical	Nome da pilha clássica que utiliza eletrodos de zinco e cobre em compartimentos separados.
9	Horizontal	Polo positivo da pilha onde ocorre a redução e o ganho de massa do metal.
10	Horizontal	Polo negativo da pilha onde ocorre a oxidação e a perda de massa do metal.
11	Horizontal	Nome abreviado das reações de oxirredução, onde há transferência simultânea de elétrons.
12	Horizontal	Número que indica a carga teórica de um átomo e ajuda a identificar quem oxidou ou reduziu.

CAPÍTULO 6

44


Representatividade na Eletroquímica



Neste capítulo especial, vamos explorar a diversidade e a representatividade na eletroquímica. A ciência é construída por pessoas de diferentes origens, gêneros e etnias, e é importante reconhecer essas contribuições. Também veremos como a eletroquímica impacta diversas áreas e comunidades. Vamos começar?

DIVERSIDADE NA CIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A ELETROQUÍMICA

A história da eletroquímica, como muitas áreas da ciência, frequentemente destaca apenas alguns nomes famosos, geralmente homens europeus. No entanto, pessoas de diferentes gêneros, etnias e origens têm feito contribuições significativas para este campo. Vamos conhecer algumas dessas histórias:



Vamos conhecer algumas mulheres que fizeram história na eletroquímica, mas que nem sempre receberam o devido reconhecimento. Suas histórias são inspiradoras e mostram como a diversidade enriquece a ciência!

Maria Sklodowska-Curie (1867-1934):Polonesa naturalizada francesa, foi a primeira pessoa a ganhar dois Prêmios Nobel em áreas científicas diferentes (Física e Química). Seus estudos sobre radioatividade contribuíram para a compreensão dos processos eletroquímicos envolvendo elementos radioativos.




Hertha Ayrton (1854-1923):Engenheira, matemática e inventora britânica, estudou o arco elétrico e seus fenômenos eletroquímicos. Foi a primeira mulher a ser eleita para o Instituto de Engenheiros Elétricos.

Irène Joliot-Curie (1897-1956):Filha de Marie Curie, continuou o trabalho de sua mãe e, junto com seu marido Frédéric Joliot, recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1935 por suas descobertas sobre radioatividade artificial, que têm aplicações em processos eletroquímicos.



Stephanie Kwolek (1923-2014):Química americana que inventou o Kevlar, um material sintético mais forte que o aço. Seu trabalho envolveu processos eletroquímicos na síntese de polímeros.



A eletroquímica tem sido enriquecida por contribuições de cientistas de diversas origens étnicas e culturais. Vamos conhecer alguns desses importantes pesquisadores que ampliaram as fronteiras do conhecimento nesta área!




Dr. Percy Lavon Julian (1899-1975): Químico afro-americano que enfrentou intensa discriminação racial, mas se tornou um pioneiro na síntese química de medicamentos a partir de plantas. Seus métodos envolviam processos eletroquímicos e contribuíram para a produção em larga escala de cortisona e outros esteroides.



Dr. C.N.R. Rao: Químico indiano, é um dos cientistas mais respeitados do mundo em química do estado sólido e materiais. Suas contribuições para a eletroquímica de materiais avançados, especialmente óxidos metálicos e supercondutores, são reconhecidas internacionalmente.



Dra. Shirley Ann Jackson: Física teórica afro-americana, foi a primeira mulher negra a obter um doutorado no MIT. Suas pesquisas em física de materiais têm aplicações importantes em eletroquímica, especialmente em baterias e células solares.



Como pessoa com deficiência, posso dizer que a eletroquímica tem contribuído muito para melhorar nossa qualidade de vida através de tecnologias assistivas. Vamos ver alguns exemplos:

SAÚDE E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS



- Biosensores eletroquímicos: Permitem monitoramento contínuo de glicose para pessoas com diabetes, incluindo sistemas não-invasivos em desenvolvimento.



- Baterias para dispositivos médicos implantáveis: Marca-passos, implantes cocleares e bombas de insulina dependem de avanços em baterias de longa duração e biocompatíveis.




- Próteses controladas por sinais bioelétricos: Membros artificiais que respondem a sinais elétricos dos músculos, permitindo movimentos mais naturais e precisos.



- Cadeiras de rodas elétricas com baterias avançadas: Proporcionam maior autonomia e mobilidade para pessoas com deficiência física.

Pesquisadores brasileiros têm desenvolvido biosensores eletroquímicos de baixo custo para diagnóstico de doenças tropicais, beneficiando populações em áreas com acesso limitado a laboratórios convencionais.



Estou super animada para apresentar a vocês um capítulo cheio de diversão e aprendizado. Que tal colocarmos em prática tudo o que aprendemos sobre Eletroquímica de um jeito diferente? Preparem-se para jogos e desafios que vão testar seus conhecimentos e habilidades!

Desenvolvemos versões digitais de alguns jogos para vocês jogarem diretamente no computador ou celular. Estes jogos são totalmente acessíveis e seguem os padrões de design do nosso livro!

🎯 Jogo da Velha Redox

Responda perguntas sobre eletroquímica para marcar suas casas no tabuleiro. Primeiro a fazer três em linha vence!



🔍 Caça-Palavras Eletroquímico

Encontre todas as palavras relacionadas à eletroquímica escondidas na grade de letras!

⚡ Eletro-Quiz

Teste seus conhecimentos com perguntas de múltipla escolha em três níveis de dificuldade!



🎮 Álbum de Figurinhas (Impresso)

Baixe a versão para imprimir do nosso álbum de figurinhas e colecione os heróis da eletroquímica!



📱 Álbum de Figurinhas (Digital)

Complete seu álbum de figurinha diretamente no celular ou computador. Conquiste todas!

⚡ Desafio Eletroquímico 1

Um desafio rápido para testar seus conhecimentos básicos.



🎮 Associe os Termos

Faça as correspondências corretas entre os conceitos de eletroquímica.

📱 Quiz Rápido

Perguntas ágeis sobre o tema. Quantas você acerta?





Estou empolgado para explorar com vocês a Tabela Periódica de uma forma completamente nova! Esta não é apenas uma tabela comum - é uma ferramenta interativa que vai nos ajudar a entender melhor a eletroquímica e as propriedades dos elementos. Vamos descobrir juntos os segredos dos átomos!

EXPLORE A TABELA PERIÓDICA

Escaneie o QR Code ou clique no link abaixo para acessar o capítulo “Tabela Periódica Interativa”.



Nesta página você encontrará uma representação interativa da Tabela Periódica dos Elementos Químicos que permite explorar as propriedades de cada elemento e entender como eles se organizam de forma sistemática. A Tabela Periódica é uma das ferramentas fundamentais da química, pois organiza os elementos em ordem crescente de número atômico e mostra tendências periódicas importantes, como famílias, períodos e propriedades repetitivas dos elementos químicos.

Esse conteúdo serve como um recurso de apoio visual e interativo para compreender melhor a organização dos elementos químicos – importante para estudos de química geral e eletroquímica.

A eletroquímica não está presente apenas em laboratórios e tecnologias avançadas, mas também em situações simples do cotidiano. Nesta seção, são apresentadas experiências seguras e de fácil execução, utilizando materiais domésticos, com o objetivo de reforçar a compreensão dos conceitos de oxidação, redução e geração de corrente elétrica.

As atividades propostas permitem que o estudante observe fenômenos eletroquímicos de forma prática, relacionando teoria e aplicação real.

◆ EXPERIÊNCIA 1 – CONSTRUINDO UMA PILHA DE LIMÃO OU BATATA

Objetivo

Demonstrar a geração de corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução.

Identificar ânodo, cátodo e fluxo de elétrons em uma pilha simples.

Materiais

- 1 limão ou 1 batata
- 1 moeda de cobre ou fio de cobre
- 1 prego galvanizado (zinco)
- 2 fios condutores
- 1 LED pequeno ou multímetro (opcional)

Procedimento

Insira o prego galvanizado e a moeda de cobre no limão ou na batata, mantendo-os separados e sem contato direto.

Conecte um fio ao prego e outro fio à moeda.

Ligue as extremidades dos fios ao LED ou ao multímetro.

Observe se ocorre acendimento do LED ou leitura de diferença de potencial.

Observações


Um único limão pode não gerar tensão suficiente para acender o LED.

Conectar dois ou mais limões em série aumenta a tensão produzida.

Explicação científica

Nessa experiência forma-se uma pilha eletroquímica.

O prego galvanizado (zinco) atua como ânodo, sofrendo oxidação:



A moeda de cobre funciona como cátodo, onde ocorre a redução.

Os elétrons fluem do zinco para o cobre através do fio condutor, gerando corrente elétrica.

O suco do limão ou a água presente na batata atua como eletrólito, permitindo o deslocamento de íons.

Relação com o conteúdo

Reações de oxidação e redução

Pilhas eletroquímicas

Diferença de potencial elétrico



Descrição: A imagem mostra um limão com dois eletrodos metálicos inseridos: um prego galvanizado (zinco) e uma moeda de cobre, conectados por fios a um pequeno LED aceso, indicando a geração de corrente elétrica em uma pilha caseira. Setas indicam o fluxo de elétrons do zinco para o cobre.

◆ EXPERIÊNCIA 2 – LIMPEZA DE OBJETOS DE PRATA: UMA REAÇÃO DE REDOX NA PRÁTICA

Objetivo

Observar uma reação de oxirredução em um processo cotidiano.
Compreender o princípio da proteção catódica e da transferência de elétrons.

Materiais

Objeto de prata escurecido (anel, brinco ou talher)
Papel alumínio
Bicarbonato de sódio
Água quente
Recipiente de vidro ou plástico

Procedimento

Forre o fundo do recipiente com papel alumínio.
Coloque o objeto de prata sobre o papel alumínio.
Adicione uma colher de bicarbonato de sódio.
Despeje água quente até cobrir o objeto.
Aguarde alguns minutos e observe a limpeza gradual da prata.

Observações

O escurecimento da prata diminui progressivamente.
Após o processo, o objeto pode ser enxaguado e seco com pano macio.

Explicação científica

Com o tempo, a prata reage com compostos de enxofre presentes no ar, formando sulfeto de prata, responsável pelo escurecimento.
Na presença do papel alumínio e do bicarbonato, ocorre uma reação de oxirredução em que:
o alumínio sofre oxidação,
o sulfeto de prata sofre redução, recuperando a prata metálica.
O alumínio atua como metal mais reativo, protegendo a prata por um mecanismo semelhante à proteção catódica.

Relação com o conteúdo

Reações redox
Série eletroquímica
Proteção contra corrosão
Eletrólise e transferência de elétrons



Descrição: A imagem mostra um recipiente de vidro forrado com papel alumínio, contendo água quente, bicarbonato de sódio e um objeto de prata submerso. Setas e efeitos luminosos indicam a transferência de elétrons do alumínio para a prata, representando uma reação de oxirredução que promove a limpeza do metal.

🧠 Para refletir

Qual metal sofre oxidação nessa experiência?

Por que o papel alumínio é capaz de restaurar o brilho da prata?

Como essa reação se relaciona com os conceitos de série eletroquímica?

💡 Você sabia?

Processos semelhantes ao desta experiência são utilizados na conservação de objetos históricos e obras de arte em museus, permitindo a remoção controlada de camadas de oxidação sem danificar o metal original.

Gabarito com explicação

1. A – Oxidação

Oxidação é o processo em que uma espécie química perde elétrons, ocorrendo aumento do número de oxidação (NOX).

2. B – Ânodo

Em uma pilha eletroquímica, o ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação (perda de elétrons) e corresponde ao polo negativo.

3. C – Zinco (Zn)

O zinco é mais reativo que cobre, prata e ouro, apresentando maior tendência a perder elétrons e, portanto, a se oxidar.

4. B – $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$

O íon Cu^{2+} ganha elétrons e se transforma em $\text{Cu}(\text{s})$, caracterizando o processo de redução.

5. B – H_2 e Cl_2

Na eletrólise aquosa do NaCl , ocorre redução da água no cátodo, formando H_2 , e oxidação do Cl^- no ânodo, formando Cl_2 .

6. B- O potencial da pilha é a diferença entre o potencial de redução do cátodo (Ag^+/Ag) e o potencial de redução do ânodo (Cu^{2+}/Cu).
 $E^\circ_{\text{pilha}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}} = (+0,80 \text{ V}) - (+0,34 \text{ V}) = +0,46 \text{ V}$.

7 C- O zinco tem menor potencial de redução, portanto, oxida (ânodo). O cobre tem maior potencial de redução, portanto, reduz (cátodo). O potencial da pilha é $E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ânodo}} = (+0,34) - (-0,76) = +1,10 \text{ V}$. Os elétrons fluem do ânodo (Zn) para o cátodo (Cu). A massa do eletrodo de zinco diminui, enquanto a do cobre aumenta.

8. B – Gás cloro e sódio metálico

Na eletrólise ígnea do NaCl , o Cl^- é oxidado no ânodo, formando $\text{Cl}_2(\text{g})$, e o Na^+ é reduzido no cátodo, formando sódio metálico.

 Gabarito com explicação

Capítulo 1: Oxirredução e Nox

Pergunta: Por que não podemos ter uma reação de oxidação sozinha? Para onde iria o elétron perdido?

Resposta Sugerida:

A oxidação e a redução são processos simultâneos e dependentes porque a matéria é eletricamente neutra em termos globais. Se um átomo perde um elétron (oxida), esse elétron, que é uma partícula de carga negativa, precisa obrigatoriamente ser recebido por outro átomo (que sofrerá redução). Sem um "receptor", o elétron não teria estabilidade para existir sozinho no meio, por isso dizemos que "quem perde elétron, oxida" e "quem ganha elétron, reduz.

Capítulo 2: Pilhas e Potenciais

Pergunta: Se trocássemos o cobre por prata (+0,80V), a voltagem aumentaria ou diminuiria? Por que a escolha dos materiais é importante para o celular?

Resposta Sugerida:

A voltagem aumentaria. A voltagem (E) de uma pilha é a diferença entre o potencial de redução do cátodo e do ânodo. Como a prata tem um potencial (+0,80 V) maior que o do cobre (+0,34 V) , a "distância" entre o zinco e o novo eletrodo seria maior, resultando em uma força eletromotriz mais alta

Importância para o celular: Os materiais determinam quanta energia a bateria pode armazenar e quão rápido ela pode fornecê-la. Materiais como o Lítio são escolhidos porque são leves e possuem grandes diferenças de potencial, permitindo baterias pequenas, mas muito potentes.

 Gabarito com explicação

Capítulo 3: Eletrólise e Sustentabilidade

Pergunta: Por que reciclar alumínio gasta muito menos energia do que produzi-lo do zero via eletrólise?

Resposta Sugerida:

A produção de alumínio primário exige a eletrólise ígnea da bauxita, um processo que consome quantidades massivas de eletricidade para manter o minério fundido e forçar a reação química não-espontânea. Na reciclagem, o alumínio já está em estado metálico; precisamos apenas de energia térmica para derretê-lo, o que consome cerca de apenas 5% da energia necessária para a produção original. Isso torna a reciclagem um processo fundamental para a sustentabilidade econômica e ambiental.

Capítulo 4: Conclusão (A Dança dos Elétrons)

Pergunta: Como você explicaria para alguém leigo que o controle remoto funciona graças a uma "dança de elétrons"?

Resposta Sugerida:

Você pode explicar que dentro das pilhas existem dois metais "disputando" elétrons. Um deles (o ânodo) quer se livrar dos elétrons, e o outro (o cátodo) quer muito recebê-los. O controle remoto funciona como uma "ponte": para que os elétrons saiam de um lado e cheguem ao outro, eles são obrigados a passar pelos circuitos do aparelho, gerando a corrente elétrica que faz o controle funcionar. É uma dança invisível onde o movimento dessas partículas gera a energia que usamos².

GABARITO - Palavra Cruzada: Eletroquímica

11R	2 E	D	O	X							
	L				12N	4 O	X			5 V	
	E		3 E			X		8 D		O	
	T		L			I		A		L	
	R		E			D		N		T	
1 P	O	N	T	E	S	A	L	I	N	A	
	L		R			C		E		G	
	I		O			A		L		E	
	T		L			O		L		M	
	E		I								
			S				7 F				
		6 R	E	D	U	C	A	O			
							R				
						9 C	A	T	O	D	O
							D				
							10A	N	O	D	O
							Y				

Encerramento

Ao longo deste livro, você conheceu os principais conceitos da eletroquímica, desde a transferência de elétrons até o funcionamento das pilhas, da eletrólise e de suas aplicações no cotidiano. Cada capítulo foi pensado para apresentar os conteúdos de forma clara, gradual e conectada à realidade do estudante.

Este material foi desenvolvido com base nos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), buscando oferecer diferentes formas de compreender, participar e expressar o conhecimento. Mapas mentais, atividades diversificadas, linguagem acessível e exemplos do dia a dia foram utilizados para respeitar os diferentes ritmos e modos de aprender.

A eletroquímica não está apenas nos livros, mas também nos objetos que usamos diariamente, como celulares, baterias, processos industriais e na própria corrosão dos materiais. Compreender esses fenômenos é um passo importante para a alfabetização científica e para a formação de cidadãos mais críticos e conscientes.

Lembre-se: aprender é um processo. Errar, revisar e tentar novamente faz parte do caminho. Esperamos que este livro tenha contribuído para tornar o estudo da eletroquímica mais próximo, significativo e acessível para todos.

ÁREA DO PROFESSOR

Guia Pedagógico e Orientações Didáticas



Apresentação

Este produto educacional foi desenvolvido como recurso didático multimodal para o ensino de Eletroquímica no Ensino Médio, no âmbito do Mestrado em Ensino de Química, integrando material digital, atividades interativas e princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA).

O material pode ser utilizado em diferentes modalidades de ensino:

aulas presenciais

ensino híbrido

ensino remoto

estudo orientado

A proposta articula:

leitura guiada do material em PDF

exploração do site interativo

uso de jogos digitais

atividades reflexivas e avaliativas

O professor pode adaptar o ritmo, a profundidade e as estratégias conforme o perfil da turma.

◆ CAPÍTULO 1 – OXIRREDUÇÃO E NÚMERO DE OXIDAÇÃO (NOX)

Habilidades da BNCC:

EM13CNT104 – Analisar transformações químicas envolvendo transferência de elétrons.

EM13CNT107 – Relacionar processos químicos a fenômenos naturais e tecnológicos.

Objetivos de aprendizagem:

Compreender o conceito de oxidação e redução.

Identificar agente oxidante e agente redutor.

Determinar o número de oxidação dos elementos em compostos e íons.

Sugestão de tempo:

2 aulas de 50 minutos

Estratégias didáticas:

Leitura guiada do capítulo com mediação do professor.

Discussão coletiva dos exemplos resolvidos.

Resolução orientada das atividades propostas.

Utilização do mapa mental interativo disponível no site.

Integração com o site:

Acesso ao mapa mental interativo de NOX.

Uso do jogo “Caça-palavras de eletroquímica” para fixação conceitual.

Avaliação formativa:

Observação da participação nas discussões.

Correção comentada das atividades.

Autoavaliação do estudante ao final do capítulo.

◆ CAPÍTULO 2 – PILHAS E CÉLULAS ELETROQUÍMICAS

Habilidades da BNCC:

EM13CNT105 – Interpretar reações químicas em dispositivos tecnológicos.

EM13CNT108 – Analisar processos de conversão de energia em sistemas químicos.

Objetivos de aprendizagem:

Compreender o funcionamento das pilhas eletroquímicas.

Identificar ânodo, cátodo e fluxo de elétrons.

Interpretar o sentido da corrente elétrica.

Sugestão de tempo:

2 a 3 aulas de 50 minutos

Estratégias didáticas:

Exposição dialogada com apoio dos esquemas do material.

Montagem conceitual de uma pilha em sala ou demonstração experimental.

Discussão orientada dos exemplos resolvidos.

Integração com o site:

Uso do simulador de pilhas (quando disponível).

Jogo “Quiz de Eletroquímica” para verificação imediata da aprendizagem.

Avaliação formativa:

Resolução de situações-problema em grupo.

Questionamentos orais durante a aula.

Registro das dificuldades mais frequentes para retomada posterior.

◆ CAPÍTULO 3 – POTENCIAL PADRÃO E TABELA DE POTENCIAIS

Habilidades da BNCC:

EM13CNT106 – Utilizar modelos e representações para interpretar fenômenos químicos.

EM13CNT109 – Aplicar conceitos químicos na resolução de problemas.

Objetivos de aprendizagem:

Interpretar a tabela de potenciais padrão de redução.

Determinar o sentido espontâneo das reações.

Calcular a força eletromotriz de pilhas.

Sugestão de tempo:

2 aulas de 50 minutos

Estratégias didáticas:

Leitura orientada do capítulo com destaque para a tabela de potenciais.

Resolução coletiva de exercícios-modelo.

Discussão sobre aplicações tecnológicas.

Integração com o site:

Uso da tabela periódica interativa.

Calculadora eletroquímica para conferência de resultados.

Avaliação formativa:

Lista curta de exercícios diagnósticos.

Correção comentada em sala.

Autoavaliação do estudante quanto à compreensão dos cálculos.

◆ CAPÍTULO 4 – EQUAÇÃO DE NERNST E CONDIÇÕES NÃO PADRÃO

Habilidades da BNCC:

EM13CNT110 – Analisar relações entre variáveis em sistemas químicos.

EM13CNT112 – Utilizar linguagem matemática na interpretação de fenômenos naturais.

Objetivos de aprendizagem:

Compreender a influência da concentração no potencial elétrico.

Aplicar a equação de Nernst em situações-problema.

Relacionar teoria e aplicações práticas.

Sugestão de tempo:

2 aulas de 50 minutos

Estratégias didáticas:

Apresentação gradual da equação e de seus termos.

Resolução orientada de exercícios.

Discussão de exemplos contextualizados.

Integração com o site:

Uso da calculadora de Nernst disponível no ambiente virtual.

Exercícios interativos de fixação.

Avaliação formativa:

Exercícios comentados em grupo.

Questionário rápido de verificação conceitual.

Registro das principais dificuldades.

◆ CAPÍTULO 5 – ELETRÓLISE E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS

Habilidades da BNCC:

EM13CNT113 – Relacionar transformações químicas a processos industriais e ambientais.

EM13CNT114 – Avaliar impactos tecnológicos associados a processos químicos.

Objetivos de aprendizagem:

Compreender o funcionamento da eletrólise.

Identificar aplicações industriais e cotidianas.

Relacionar eletroquímica e sustentabilidade.

Sugestão de tempo:

2 a 3 aulas de 50 minutos

Estratégias didáticas:

Estudo de casos (galvanização, produção de metais, eletrólise da água).

Discussão em grupo sobre impactos ambientais.

Uso de esquemas e animações do material.

Integração com o site:

Jogos de revisão geral de eletroquímica.

Atividades de associação e quiz final.

Avaliação formativa:

Produção de pequeno relatório ou mapa conceitual.

A Tabela 1 apresenta uma síntese do percurso didático proposto, indicando os temas centrais de cada capítulo, o tempo estimado de desenvolvimento e os principais recursos pedagógicos utilizados.

Tabela 1 – Síntese do percurso didático proposto para o ensino de Eletroquímica

Capítulo	Tema central	Aulas sugeridas	Recursos principais
1	Oxirredução e NOX	2 aulas	PDF + mapa mental + caça-
2	Pilhas	2-3 aulas	Site + quiz + simulador
3	Potenciais	2 aulas	Calculadora + exercícios
4	Nernst	2 aulas	Calculadora + problemas
5	Eletrólise	2-3 aulas	Jogos + estudo de caso

Fonte: Elaboração própria (2026).

◆ CONSIDERAÇÕES FINAIS AO PROFESSOR

Este produto educacional foi concebido segundo princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), favorecendo: múltiplas formas de representação
diferentes ritmos de aprendizagem
inclusão e acessibilidade

A integração entre material digital, ambiente virtual e atividades interativas visa promover aprendizagem significativa, autonomia do estudante e desenvolvimento do pensamento científico.

Este guia integra o produto educacional desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ensino de Química, visando subsidiar professores da Educação Básica na implementação de práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e mediadas por tecnologias digitais.